BRINNA®

DETECTOR DE TENSIÓN
HB-10

Especificaciones

• Sensibilidad: 90-1000Vca. // • Tensión máxima 1000Vca
• IP40-IEC61010-1 // • Linterna led incorporada
• Baterías: 2 x 1,5V AAA (no provistas) // • Autonomía: - 6 horas en uso - 1,5 años en reposo // • Humedad: 95% (0°C a 30°C) //
• Temperatura de empleo: -10 °C a 50°C // • Altitud: h/3000 metros

Detector de tensión inductivo acústico luminoso

Detecta por inducción la tensión CA sin necesidad de contacto, indicando con una luz roja y un sonido ante la presencia de la misma



Probar antes de usar

Acerque el detector a un conductor de línea o a un toma energizado. Si se detecta tensión CA, la luz del detector se encenderá y un sonido de alerta será escuchado.


Modo de empleo

Aproxime el detector al conductor, toma o equipo eléctrico energizado. El detector emitirá la señal de luz y sonido en simultáneo.



Colocación o reemplazo de baterías

Presione y deslice la cubierta inferior según las indicaciones de las siguientes imágenes, coloque o sustituya las baterías. Verifique la correcta polaridad de las baterías. Vuelva a colocar la cubierta.



Precauciones:

•No coloque o guarde el detector en proximidad de partes con tensión.
•Jamás emplee el detector con tensión superior a los 1000Vca.
•Emplee el detector en ambientes secos.

MADE IN CHINA

0 763571 700167

info@brinna.com.ar